



## SWI8508PLUS

Multiswitch in cascata a 5 ingressi con guadagno attivo e regolazione separata nelle bande TV e Satellite (banda alta e bassa con regolazioni separate).

<b>CODICE</b>	271055	
Ingressi	4 SAT, 1 TV	
Derivate	8	
<b>SAT</b>		
Banda passante	MHz	950-2150
Guadagno con pendenza positiva	dB	0/6
Regolazione del guadagno	dB	15
Massimo livello di uscita (-35dBc 2 toni)	dBμV	110
Perdita di passaggio	dB	-1.5
Isolamento SAT-SAT	dB	>45
<b>TV</b>		
Banda passante	MHz	85-862
Guadagno con pendenza positiva	dB	-4/0
Regolazione del guadagno	dB	20
Massimo livello di uscita (-35dBc 2 toni)	dBμV	107
Perdita di passaggio	dB	-1
<b>Canale di ritorno</b>		
Banda passante	MHz	5-65

Guadagno	dB	-4
Massimo livello di uscita (-35dBc 2 toni)	dB $\mu$ V	100
Perdita di passaggio	dB	-1
<b>Caratteristiche generali</b>		
Assorbimento	mA, V	220, 14170, 18
Dimensioni	mm	260x120x30
Temperatura di funzionamento	$^{\circ}$ C	-10÷+55