

SWI1708TS

Multiswitch in cascata a 17 ingressi con dip switch per selezionare il guadagno TV attivo o passivo.



| | | |
|---|--------------|-------------------------------|
| CODICE | 287368 | |
| Ingressi | 16 SAT, 1 TV | |
| Derivate | 8 | |
| SAT | | |
| Banda passante | MHz | 950-2300 |
| Guadagno con pendenza positiva | dB | -4/0 |
| Massimo livello di uscita (-35dBc 2 toni) | dB μ V | 100 |
| Perdita di passaggio | dB | -1/-3 |
| Isolamento SAT-SAT | dB | >30 |
| TV | | |
| Banda passante | MHz | Passivo: 5-862 Attivo: 47-862 |
| Guadagno attivo | dB | -2 |
| Guadagno passivo | dB | -22 |
| Massimo livello di uscita (-35dBc 2 toni) | dB μ V | Attivo: 95 |
| Perdita di passaggio | dB | -4/-5 |
| Canale di ritorno | | |
| Banda passante | MHz | TV passivo: 5-65 |
| Consumo | | |

| | | |
|--------------------------|-------|---|
| Consumo Derivata | mA | 50 |
| Assorbimento | mA, V | TV attivo: 160, 13 TV passivo interamente alimentato dal ricevitore |
| Massimo assorbimento LNB | mA | TV passivo: 4000 TV attivo: 3840 |

Caratteristiche generali

| | | |
|------------------------------|----|------------|
| Dimensioni | mm | 120x310x40 |
| Temperatura di funzionamento | °C | -10÷+55 |