



## SWI912TS

Multiswitch in cascata a 9 ingressi con dip switch per selezionare il guadagno TV attivo o passivo.

<b>CODICE</b>	287361	
Ingressi	8 SAT, 1 TV	
Derivate	12	
<b>SAT</b>		
Banda passante	MHz	950-2300
Guadagno con pendenza positiva	dB	-3/1
Massimo livello di uscita (-35dBc 2 toni)	dB $\mu$ V	100
Perdita di passaggio	dB	-1/-4
Isolamento SAT-SAT	dB	>30
<b>TV</b>		
Banda passante	MHz	Passivo: 5-862 Attivo: 47-862
Guadagno attivo	dB	-3
Guadagno passivo	dB	-23
Massimo livello di uscita (-35dBc 2 toni)	dB $\mu$ V	Attivo: 95
Perdita di passaggio	dB	-3/-4.5
<b>Canale di ritorno</b>		
Banda passante	MHz	TV passivo: 5-65
<b>Consumo</b>		

Consumo Derivata	mA	50
Assorbimento	mA, V	TV attivo: 160, 13 TV passivo interamente alimentato dal ricevitore
Massimo assorbimento LNB	mA	TV passivo: 1500 TV attivo: 1340

### **Caratteristiche generali**

Dimensioni	mm	170x190x40
Temperatura di funzionamento	°C	-10÷+55