Технические параметры:

Модель №	MT-CG720AHD30V
Матрица	1/4" H62+NVP2433
Количество пикселей	PAL/NTSC: 1280(H)x720(V), 1.0 MP
Разрешение	HD 720P
Чувствительность	0,1Лк (0 Лк при вкл. ИК)
Сигнал / Шум	≥48db
Гамма	0,45
Автоматический электронный затвор	1/25s~1/50,000s
Дальность ИК подсветки	30 м. SMT ИК
Выход видеосигнала	AHD/TVI/CVI/CVBS
Питание / Ток потребления	12В +/-10% 320mA
Объектив вариофокальный	2.8-12 мм
Размеры, вес	230(L)x85(W)x85(H)мм. 480 г.
Температура хранения	от -50 до +60℃ влажность до 95%
Температура работы	от -40 до +50℃ влажность до 95%

Комплект поставки:

No	Наименование	Модель №	Кол-во / шт.
1.	Уличная цветная камера видеонаблюдения с ИК подсветкой	MT-CG720AHD30V	1
2.	Паспорт оборудования	MT-CG720AHD30V	1

Продавец оборудования:

www.matrixcam.ru

MATRIX tech

AHD (аналоговая HD)
вариофокальная камера видеонаблюдения
уличная цветная с ИК подсветкой

MT-CG720AHD30V

AHD cam



HD 720P

ПАСПОРТ ОБОРУДОВАНИЯ

Примечание: перед подключением камеры видеонаблюдения, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации!

Не пытайтесь разбирать камеру. Если камера не исправна, пожалуйста, обратитесь к продавцу оборудования.

www.matrixcam.ru

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

∗ Матрица
1/4" H62+NVP2433

∗ Автоматическая регулировка усиления
Камера видеонаблюдения обладает высокой четкостью изображения в условиях низкой освещенности.

∗ Автоматический электронный затвор.
Встроенная автоматическая функция электронного затвора. Достигает скорости 1/25, 000 сек.

∗ Видеостандарт
PAL/NTSC

∗ Категория защиты
IP66


Примечание:

●Блок питания должен быть пригодным для использования. Его выходное напряжение, ток, полярность напряжения, рабочая температура длжны соответствовать требованиям камеры.

●Подлючайте камеру с использованием грозозащиты.

●Для получения наилучшего качества изображения на больших расстояниях используйте усиление сигнала.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ

1. Нет изображения после подачи питания.
. Возможно недостаточное напряжение питания. Пожалуйста, проверьте вольтаж блока питания (12V) и полярность подключения (+/-).
. Пожалуйста, проверьте все соединительные контакты и правильность подключения кабеля видеосигнала от камеры к монитору.

2. Изображение имеет помехи, рябь.
. Возможная причина - недостаточное напряжение переменного тока, проверьте количество ампер выдаваемое блоком питания.
. Проверьте совместимость монитора и подключаемого оборудования.

3. Непрерывное изменение цвета изображения.
. Причиной изменения цвета могут стать люминесцентные лампы или электромагнитное поле.
Данная реакция является нормальным явлением.
. Используйте лампы накаливания для освещения или увеличьте расстояние от камеры до ламп.
. Используйте экранированный кабель для подключения оборудования.

4. Изображение смазано, не чёткое.
. Напряжение питания нестабильно.
. Соединительный кабель имеет высокое сопротивление или подключен не верно.

Символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию (ремонту).

Символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии неизолированного «опасного напряжения» внутри корпуса изделия, которое может иметь достаточную величину, чтобы представлять опасность поражения электрическим током.

CAUTION:
RISK OF ELECTRIC. DO NOT OPEN

ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ РАЗБИРАЙТЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ДЛЯ РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ.

ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ И ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА, ИСПОЛЬЗУЙТЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ.

Примечание:

● Избегайте использования камеры при слишком высоких или слишком низких температурах.

Температура хранения от -50 до +60℃.

Температура работы от -40 до +50℃.

● Никогда не направляйте камеру объективом к солнцу или яркому свету. В противном случае, это может повредить ПЗС матрицу.

● Не устанавливайте камеру вблизи от радиатора отопления или обогревателя.