Цифровая IP камера, модель		MT-CW1080IP20F Wi-Fi (3.6)
ИК расстояние		20 M (2 шт. Array IR LED)
Мощность		12VDC(±10%)/ 400mA
объектив		3.6mm
Размер (мм)		195(д)×63(ш)×63(в)
Вес (г)		400г
Температура хранения		-50~ +60℃ RH95% Max
Рабочая Температура		-40~ +50℃ RH95% Max
ПО		встроенный Linux, XM530AI
датчик		2.0M 1/3" F37 CMOS Sensor
минимальная чувствительность в люксах		цвет 0.1Lux@F1.2,черный/белый 0.01Lux@F1.2
WDR (широкий динамический диапазон)		да
обработка видео		H.265+/H.265X,поддержка двойного потока,AVI; 0.1M~8Mpbs диапазон;1~30f/s диапазон
Цифровой видео выход	основной поток	1920*1080, 1-20fps ; 1280*720, 1-25(30)fps
	Суб-поток	704*576 @25fps
Аудио интерфейс		1-канальный вход, уровень: 2Vp-p, сопротивление: 1 кОм, поддержка звука; 1-канальный выход, сопротивление: 16 Ом, 30 мВт, поддержка микрофона
Аудио обработка		G.711, поддержка двунаправленного разговора, аудио- видео синхронизация
Сетевой порт для передачи цифрового видео сигнала		1*RJ45 10/100M адаптивный Ethernet порт; поддержка RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP и т.п.
Сетевой протокол		TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/NTP/RTSP/Onvif
USB		нет
Встроенное Poe		нет
ИК подсветка		да
инфракрасный фильтр. расстояние до отверстия / напряжение		20MM / 9V ~ 200ms
Передача аналогово сигнала		нет
Интерфейс расширения		нет
Интерфейс PTZ		нет
Интерфейс двигателя		нет
тревожные входы/выходы		1/0（поддержка тревожного входа и видео в фоновом режиме）
WIFI передача		да
Интерфейс аппаратного сброса		нет
SD карта		да, до 128Gb
интеллектуальный анализ данных		да, Human detection
Функции		Поддержка WEB, OSD, передача видео в реальном времени, цифровая покадровая запись на внешние носители, обнаружение движения, тревожные входы- выходы, интерфейсное хранение / воспроизведение / загрузка, центр уведомлений и связь с изображениями, поддержка захвата экрана(JPEG) ; объединенное программное обеспечение для удаленного мониторинга клиентов MYEYE; идеальный SDK
Стандартный протокол		Onvif 2.4
поддержка мобильных устройств		поддержка нескольких мобильных устройств（iOS, Android）

ʂ tsdʒʃ dʑ ꞩlstʃ tsɦʝsʘɔ ꞩɋ:

Наименование	Модель №	Кол-во / шт.
Уличная IP сетевая камера видеонаблюдения с ИК подсветкой	MT-CW1080IP20F Wi-Fi (3.6)	1
Паспорт оборудования	MT-CW1080IP20F Wi-Fi (3.6)	1

Продавец оборудования:

www.matrixcam.ru

MATRIXtech

IP сетевая уличная камера
видеонаблюдения
цветная с ИК подсветкой

MT-CW1080IP20F Wi-Fi (3.6)

ɫ ɸʉɫ ɺʈ ʊ ɺɹ ɺʈ ʊɼ ɺɺ ɸɭ ʀC

Примечание: перед подключением IP цифровой камеры видеонаблюдения, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации!

Не пытайтесь разбирать камеру. Если камера не исправна, пожалуйста, обратитесь к продавцу оборудования.

www.matrixcam.ru

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

- **Матрица**
  1/3" F37 + XM350AI

- **Автоматическая регулировка усиления** IP сетевая камера видеонаблюдения обладает высокой четкостью изображения в условиях низкой освещенности.

- **Автоматический электронный затвор.**
  Встроенная автоматическая функция электронного затвора.

- **Видеостандарт**
  NTSC / PAL

Примечание:

●Блок питания должен быть пригодным для использования. Его выходное напряжение, ток, полярность напряжения, рабочая температура длжны соответствовать требованиям камеры.

●Подлючайте камеру с использованием грозозащиты.

●Для получения наилучшего качества изображения на больших расстояниях используйте усиление сигнала.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

IP сетевая уличная камера
видеонаблюдения
цветная с ИК подсветкой

MT-CW1080IP20F Wi-Fi (3.6)

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ

1. Нет изображения после подачи питания.

. Возможно недостаточное напряжение питания. Пожалуйста, проверьте вольтаж блока питания (12V) и полярность подключения (+/-).

. Пожалуйста, проверьте все соединительные контакты и правильность подключения кабеля видеосигнала от камеры к монитору.

2. Изображение имеет помехи, рябь.

. Возможная причина - недостаточное напряжение переменного тока, проверьте количество ампер выдаваемое блоком питания.

. Проверьте совместимость монитора и подключаемого оборудования.

3. Непрерывное изменение цвета изображения.

. Причиной изменения цвета могут стать люминесцентные лампы или электромагнитное поле.
Данная реакция является нормальным явлением.

. Используйте лампы накаливания для освещения или увеличьте расстояние от камеры до ламп.

. Используйте экранированный кабель для подключения оборудования.

4. Изображение смазано, не чёткое.

. Напряжение питания нестабильно.

. Соединительный кабель имеет высокое сопротивление или подключен не верно.

Символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию (ремонту).

Символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии неизолированного «опасного напряжения» внутри корпуса изделия, которое может иметь достаточную величину, чтобы представлять опасность поражения электрическим током.

CAUTION:

RISK OF ELECTRIC. DO NOT OPEN

ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ РАЗБИРАЙТЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ДЛЯ РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ.

ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ И ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА, ИСПОЛЬЗУЙТЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ.

Примечание:

● Избегайте использования камеры при слишком высоких или слишком низких температурах.

Температура хранения от -50 до +60℃.

Температура работы от -40 до +50℃.

● Никогда не направляйте камеру объективом к солнцу или яркому свету. В противном случае, это может повредить ПЗС матрицу.

● Не устанавливайте камеру вблизи от радиатора отопления или обогревателя.