



## Как сменить лампы с 6Н2П на 12АХ7 в преампах SS-11А/В

Чтобы заменить лампы в предусилителях SS-11А/В, необходимо:

- 1) Отключить SS-11 от адаптера сетевого питания.
- 2) Подождать не менее 10 минут до полного разряда высоковольтных конденсаторов, находящихся внутри корпуса SS-11.
- 3) Открутить 4 винта и снять защитную решётку
- 4) Аккуратно пинцетом переставить перемычки в положение соответствующее тому типу ламп, который вы хотите установить (см иллюстрации ниже)
- 5) Покачивающими движениями вытащить лампы 6Н2П-ЕВ и установить на их место 12АХ7ЕН.
- 6) Установить защитную решётку обратно и закрутить 4 винта.

**Положение перемычек для ламп 6Н2П (левая ножка свободна, правая перемычка висит на одной правой ножке)**



**Пинцетом переставляем обе перемычки на один шаг влево (см далее)**



**Положение перемычек для ламп 12АХ7 (левая перемычка сидит на 1-2 ножке, правая перемычка на 3-4)**

