



## MAP2R3+U LTE

**Amplificatore con 1 ingresso (III+DAB+UHF) da palo** con guadagno 25dB e livello di uscita fino a **116dB $\mu$ V in banda UHF**, amplificazioni separate VHF/UHF, regolazioni del guadagno (0-15dB) indipendenti per ogni banda e bassa figura di rumore. **Filtro 4G LTE 790MHz integrato.**

- **RED Compliant:** ogni modello rispetta gli obblighi normativi riguardanti lo Spettro Radio la Compatibilità Elettromagnetica e la Sicurezza enunciati nelle recenti direttive europee.
- Telaio in **pressofusione in ZAMA con coperchi metallici per una altissima schermatura ai disturbi (LTE Free).**
- La **campana protettiva da esterno in ABS** è dotata di una apertura a slitta e sistema di basculamento della sezione di amplificazione, per rendere più facile il lavoro dell'installatore.
- Selettore per l'inserimento della **tele-alimentazione sull'ingresso UHF**, oppure sull'ingresso V+U in funzione del modello.
- Led di stato per la corretta alimentazione e fascetta di fissaggio adatta per pali con diametro fino a 60mm.

ARTICOLO

MAP2R3+U LTE

Codice

223703

IN

1

Bande		III+DAB + UHF
Liv. Usc.	(dB $\mu$ V)	112, 116
Guadagno	(dB)	20, 25
Regol.	(dB)	15, 15
Figura di rumore	(dB)	5, 4
Assorbimento	(mA)	80@12Vdc